

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ "ИНСТРУКЦИИ  
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ  
РАДИОСТАНЦИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ РФ

27 марта 1996 г.

N 22

(Д)

В связи с перераспределением позывных сигналов международных серий, ранее выделенных Международным Союзом Электросвязи Администрации связи СССР, между администрациями связи - членами РСС приказываю:

1. Ввести в действие с 15 апреля 1996 г. "Инструкцию о порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям Российской Федерации".
2. Начальникам региональных управлений Госсвязьнадзора России принять Инструкцию к руководству и исполнению.
3. Считать утратившей силу "Инструкцию о порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям СССР" 1983 г.
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на УРЭС.

ИНСТРУКЦИЯ  
О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ  
РАДИОСТАНЦИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящая Инструкция разработана на основании требований Регламента радиосвязи и определяет порядок присвоения позывных сигналов, используемых любительскими радиостанциями индивидуального и коллективного пользования.

1. Администрации связи Российской Федерации для назначения позывных сигналов средствам радиосвязи всех назначений выделены блоки международных серий RAA-RZZ и UAA-UIZ.

2. Любительским радиостанциям Российской Федерации выделяются позывные сигналы для постоянного использования - регулярные, а в остальных случаях - специальные.

3. Форма любительского позывного сигнала, регулярного или специального, должна строго соответствовать положениям ст. 25 п. 2119 Регламента радиосвязи:

"Один знак и одна цифра или два знака и одна цифра, сопровождаемая группой не более чем трех знаков".

В качестве знаков используются буквы латинского алфавита:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

4. Любительским радиостанциям индивидуального и коллективного пользования присваиваются шестисимвольные и пятисимвольные (только для радиостанций 1 категории) позывные сигналы.

5. Формирование регулярных позывных сигналов производится следующим образом:

1	2	3	4	5	6
префикс		суффикс			
БУКВА   R или U	БУКВА	ЦИФРА	БУКВА	БУКВА	БУКВА

Две первые буквы регулярных позывных сигналов (префикс), обозначающие государственную принадлежность России, выбираются из блоков RA, UA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ.

Префиксы RB, RC, RD, RE, RF, RH, RI, RJ, RL, RM, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RY, UB, UC, UD, UF, UG, UH, UI находятся в резерве Главгоссвязьнадзора России.

Цифра и буква, следующие за префиксом (суффикс), обозначают принадлежность к единице административно-территориального деления Российской Федерации (область, край, республика) и назначаются согласно Приложению 1.

Каждое обозначение, приведенное в Приложении 1, определяет блок, состоящий из 6318 регулярных позывных сигналов для каждой административной единицы. Блок содержит минимальное количество позывных сигналов, выделяемых Главгоссвязьнадзором России своим региональным управлениям для присвоения любительским радиостанциям. (Некоторым административным единицам выделено два или несколько суффиксов регулярных позывных сигналов.)

Пятая и шестая буквы позывного сигнала назначаются в алфавитном порядке и в сочетании с первыми четырьмя символами являются принадлежностью конкретной любительской радиостанции.

В позывных сигналах любительских радиостанций коллективного пользования всех категорий 5-й символ должен быть буквой W, X, Y, Z.

Пятибуквенные позывные сигналы имеют аналогичную структуру и присваиваются только радиостанциям индивидуального пользования 1 категории в том же порядке:

1	2	3	4	5
префикс		суффикс		
БУКВА R или U	БУКВА	ЦИФРА	БУКВА	БУКВА

6. Владелец индивидуальной радиостанции 1 категории, имеющий шестизначный позывной, может при желании заменить его на новый пятизначный. Замена производится региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании личного заявления радиолюбителя и справки о сдаче экзамена на 1 категорию.

Ветеранам Великой Отечественной войны могут быть выданы 4- или 5-значные позывные сигналы с одной буквой R в префиксе. Для оформления укороченного позывного сигнала необходимо представить в Главгоссвязьнадзор России через его региональные управления заявление и копию удостоверения участника войны.

По согласованию с администрациями связи Казахстана, Узбекистана и Украины сохраняются за ветеранами Великой Отечественной войны ранее выданные укороченные позывные сигналы с буквой U в префиксе.

Регулярные позывные сигналы должны выдаваться индивидуальным и коллективным радиостанциям строго в порядке латинского алфавита. Позывные сигналы с окончаниями, образующими неблагозвучные буквосочетания, выдаче не подлежат.

В случае прекращения работы любительской радиостанции ее бывший позывной сигнал не подлежит повторной выдаче в течение 10 лет.

Порядок оформления специальных позывных сигналов регламентируется "Инструкцией о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций", утвержденной 15.02.96, N 01738.

Приложение 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ  
ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ ПО ОБЛАСТЯМ, КРАЯМ  
И РЕСПУБЛИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ЕВРОПЕЙСКАЯ" ЧАСТЬ РФ.  
 ПРЕФИКСЫ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПОЗЫВНЫХ  
 RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA

Суффикс	Наименование области, края, республики
1A, 1B	г. Санкт-Петербург
1C, 1D	Ленинградская обл.
1N	Респ. Карелия
1O	Архангельская обл.
1P	Ненецкий АО
1Q	Вологодская обл.
1T	Новгородская обл.
1W	Псковская обл.
1Z	Мурманская обл.
2F	Калининградская обл.
3A, 3B	г. Москва
3D, 3F	Московская обл.
3E	Орловская обл.
3G	Липецкая обл.
3I	Тверская обл.
3L	Смоленская обл.
3M	Ярославская обл.
3N	Костромская обл.
3P	Тульская обл.
3Q	Воронежская обл.
3R	Тамбовская обл.
3S	Рязанская обл.
3T	Нижегородская обл.
3U	Ивановская обл.
3V	Владимирская обл.
3W	Курская обл.
3X	Калужская обл.
3Y	Брянская обл.
3Z	Белгородская обл.
4A	Волгоградская обл.
4C	Саратовская обл.
4F	Пензенская обл.
4H	Самарская обл.
4L	Ульяновская обл.
4N	Кировская обл.
4P	Респ. Татарстан
4S	Респ. Марий Эл
4U	Респ. Мордовия
4W	Респ. Удмуртия
4Y	Респ. Чувашия
6A, 6B	Краснодарский край
6E	Карачаево-Черкесская Респ.
6H, 6F	Ставропольский край
6I	Респ. Калмыкия
6J	Респ. Северная Осетия
6L, 6M	Ростовская обл.
6P	Респ. Чечня
6Q	Респ. Ингушетия
6U	Астраханская обл.
6W	Респ. Дагестан
6X	Респ. Кабардино-Балкария
6Y	Респ. Адыгея

"АЗИАТСКАЯ" ЧАСТЬ РФ.  
 ПРЕФИКСЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПОЗЫВНЫХ  
 RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA

Суффикс	Наименование области, края, республики
8T	Усть-Ордынский Бурятский АО
8V	Агинский Бурятский АО
9A, 9B	Челябинская обл.
9C, 9D	Свердловская обл.
9F	Пермская обл.
9G	Коми-Пермяцкий АО
9H	Томская обл.
9J	Ханты-Мансийский АО
9K	Ямало-Ненецкий АО
9L	Тюменская обл.
9M	Омская обл.
9O	Новосибирская обл.
9Q, 9R	Курганская обл.
9S	Оренбургская обл.
9U	Кемеровская обл.
9W	Респ. Башкортостан
9X	Респ. Коми
9Y	Алтайский край
9Z	Горно-Алтайский АО
0A	Красноярский край
0B	Таймырский АО
0C	Хабаровский край
0D	Еврейская АО
0F	Сахалинская обл.
0H	Эвенкийский АО
0I	Магаданская обл.
0J	Амурская обл.
0K	Чукотский АО
0L	Приморский край
0O	Респ. Бурятия
0Q	Респ. Саха
0S	Иркутская обл.
0U	Читинская обл.
0W	Респ. Хакасия
0X	Корякский АО
0Y	Респ. Тува
0Z	Камчатская обл.

Приложение 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ СССР  
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЯМИ СВЯЗИ - ЧЛЕНАМИ РСС

N	Страна	Позывные сигналов международных серий
1	Респ. Азербайджан	4JA-4KZ
2	Респ. Армения	EKA-EKZ
3	Респ. Беларусь	EUA-EWZ
4	Респ. Грузия	4LA-4LZ
5	Респ. Казахстан	UNA-UQZ
6	Респ. Кыргызстан	EXA-EXZ
7	Респ. Молдова	ERA-ERZ
8	Российская Федерация	RAA-RZZ, UAA-UIZ
9	Респ. Таджикистан	EYA-EYZ
10	Респ. Туркменистан	EZA-EZZ
11	Респ. Узбекистан	UJA-UMZ
12	Украина	URA-UZZ, EMA-EOZ

